

•ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Levensduur	30000 uur
Kleurtemperatuur	4000 k
Lichtsterkte	12W= 1140 Lumen
Lichthoek	360°

•ELEKTRISCHE KENMERKEN

Vermogen	42V/110V/230V - 12 Watt
Voedingsspanning	42 V/AC / 110V/DC / 230V/AC
Kabelwartel	M20
Power Factor	> 0.9
CRI_Ra	85
Frequentie	50Hz/60Hz

• PRODUCT INFORMATIE

Artikelnummer 230 V/AC 12 W 1 Wartel M20	1402123012
Artikelnummer 230 V/AC 12 W 2 Wartels M20	1402223012
Artikelnummer 110 V/DC 12 W 1 Wartel M20	1402111012
Artikelnummer 110 V/DC 12 W 2 Wartels M20	1402211012
Artikelnummer 42 V/AC 12 W 1 Wartel M20	140214212
Artikelnummer 42 V/AC 12 W 2 Wartels M20	140224212
Art.nr. 3 st. strengverlichting 10m kabel 230V/AC 36W	N1031402230
Art.nr. 3 st. strengverlichting 10m kabel 42 V/AC 36W	N1031402042
Art.nr. 3 st. strengverlichting 10m kabel 110 V/DC 36W	N1031402110
Art.nr. 5 st. strengverlichting 25m kabel 230V/AC 60W	N2551402230
Art.nr. 5 st. strengverlichting 25m kabel 42 V/AC 60W	N2551402042
Art.nr. 5 st. strengverlichting 25m kabel 110 V/DC 60W	N2551402110

Als oriëntatieverlichting **Nieuw**

Art.nr. 5 stuks armatuur 45 mtr kabel 230V/AC doorlus	N4551402230
---	-------------

Product naam LED Doorlus Armatuur Madelon

Beschermingsgraad IP54

Gewicht <1 Kilogram

Val weerstand IK10

•AFMETINGEN

Hoogte	155 mm
Diameter	125 mm

LED armatuur Madelon is voorzien van een geïntegreerde LED plaat, dus geen fitting en losse lichtbronnen meer nodig. kan gebruikt worden met 1 of 2 wartels of compleet voorbedraad met kabel en doorlus stekkers. Doorlusbaar dus, maar ook als handlamp te gebruiken al dan niet met een magneet. Type Madelon is verkrijgbaar in bijna iedere bedrijfskleur en ieder Voltage.

Oriëntatieverlichting is nodig om door een gebouw te kunnen lopen en deze vindt men dan ook meestal in gangen en trappenhuizen en wordt meestal door de hoofdaannemer op een project aangelegd. Bij gebouwen met lange gangen, donkere doorgangen, schachten en trappenhuizen is bij een verlichtingssterkte van 10 lux of meer, oriëntatieverlichting verplicht. De bouwlampen zullen vaak binnen handbereik zijn aangebracht en moeten dan ook dubbel geïsoleerd zijn.

